

PIENTALOVAHVISTIN

AD 600 Sarja

Soveltuu TV / ULA signaalien vahvistamiseen pientaloissa, joissa signaali tulee omilta terrestiaali antenneilta. Ei sovellu kaapeli-TV vahvistimeksi.

OMINAISUUDET

- Kaksi eri mallia LTE-signaaleille (800 MHz ja 700 MHz)
- Suomessa käytössä malli AD 620 D2 (LTE 700)
- Suojattu metallikotelo RF yksikössä ja erillinen ULA/ VHF- ja UHF vahvistuksen säätö.
- Pienikokoinen vahvistin, joka helppo asentaa ja säätää
- Yksi tulo antennilta ja kaksi lähtöä antenniverkkoon
- Sisäänrakennettu verkkolaite
- Sisäkäyttöön



Käyttöjännite	195-264 Vac 50/60 Hz
Virrankulutus	195-264, 21-19mA, 1.5W
Käyttölämpötila-alue	- 0 ... +50 °C

MALLI		AD 620		AD 620 D2	
Snro				7540446	
Tulojen määrä		1		1	
Lähtöjen määrä		2		2	
Taajuusalue	MHz	ULA / VHF	UHF	ULA / VHF	UHF
		40-318 (*1)	470-790 (*2)	40-318 (*1)	470-694 (*4)
Vahvistus	dB	20	22	20	22
Vahvistuksen säätö	dB	15	15	15	15
Maksimi lähtötaso DIN 45004B)	dBμV	105 Min.		105 Min.	
Kohinaluku	dB	7	5	7	5
Impedanssi	Ω	75		75	
Liittimet		F (naaras)		F (Naaras)	

Soveltuu TV kanaville

*1: E2-4 (B1) / ULA / S2-S10 / E5-12 (B3) / S11-S22, Suomessa ULA alue

*2: E21-E60 / UHF LTE 800

*4: E21-E48 / UHF LTE 700, joka käytössä Suomessa UHF aluella

Kytchentäesimerkki

